
PROFESSIONAL MIXING CONTROLLER

PMC40

取扱説明書

 **Vestax®**

ごあいさつ

この度は、VESTAX PMC-40 をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。御使用前に、本取扱説明書をよくお読み頂けますようお願い致します。

特徴

- フォノ4系統、ライン8系統 (STEREO)、合計12系統ものインプットソースの中から任意の4系統を選べます。
- 各チャンネルに入力されたソースは、アサイン・スイッチにより、クロスフェーダー部に送るか、又はクロスフェーダーを経由しないで直接マスターフェーダーに送るかを選択でき、これにより、サンプラー、リズムマシン等をクロスフェーダーの動きに関係なく出力させたり、又は同時に4系統までのソースをミックスすることができます。
- 各チャンネルにはゲインボリュームが装備され、C.D、レコード毎に違って来るそれらの再生レベルを、素早く容易に平均化でき、スムーズなリミックスが可能です。又、同様に各チャンネルのHI、LOW、2 BAND EQ は、古いレコードと新しいレコードの間の音質のギャップを補正することが可能で、DJが操作しやすい様に配置されています。
- 5つの入力モジュールのエフェクトスイッチは、狙ったフレーズを外すことなく、タイミング良く、インバウトのあるエフェクトテクニックを発揮できます。
- 新設のビートインジケータは、入力信号の確認と曲のBPM合わせのサポートとして機能し、ゲインボリュームでベストポジションを選べます。
- マイクは、メインマイク、サブマイクの2本が同時入力可能で、2 BAND EQ、PANコントロールにより、ラッパー、DJの声を自由にコントロールできます。
- ベスタクスオリジナルのトランスフォーマースイッチは、トランスフォーマースクラッチを容易にし、長年の経験とデータにより作られた新設計のクロスフェーダーは、過酷なスクラッチにも耐えられる耐久性とカーブを持っています。もちろん、今や世界中のミキサーメーカーが採用しているV.D.C. (ベスタクス・デタッチャブル・クロスフェーダーシステム) によりメインテナンスも容易です。
- トークオーバーは、ミューティングレベルをボリュームで自由に可変できます。
- PMC-30で好評の16点ピークホールドLEDインジケータに加えて、オプション・インジケータを新たに装備しました。スイッチの切り替えにより、AUXセンドレベルと任意のチャンネルのレベル/リズムモニターが可能です。

●モニター部は、これまでのシリーズ同様のプログラムモニターシステムを採用し、各チャンネルのモニターに加えて、AUXセンド、マスター優先スイッチを増設。きめ細かいモニタリングが可能です。又、ヘッドフォン出力も周囲の音に影響されないように大パワーのアンプを搭載しました。

●新機構のHOUSE LOUDシステムは、3種類のタイプのイコライザーがセットされています。あらゆるタイプのDISCO ソースをダンスサンプルにイコライジングします。

●出力部は、PHONE JACK (アンバランス出力)、XLR CONECTOR (+4dBバランス出力) を装備。業務用SRシステムにもベストマッチします。

●サブマスター出力の採用で、2マスター出力として使用できる他、スイッチの切換でベースモニター用の信号 (ヘッドフォンモニターと同じ音) をラインレベルで出力することもできます。

●新採用サンプラーアウトからは、CUE ボタンで、セレクトしたソースの音がフェーダー位置に関係なく出力されます。これによりプレイ中にあらかじめ"音ネタ"をサンプリングしておくことが可能です。

●業務用として最適なEIA 19inch 5Uラックマウント・サイズです。

目次

ごあいさつ

特徴

アフターサービス

安全上のご注意

設置上のご注意

ご注意

各部の名称と機能

インプットセクション
マスターセクション
モニターセクション
リアパネルセクション

外形寸法図

SPECIFICATION

ブロック・ダイアグラム

アフター・サービス

1. 本機には保証書を添付してあります。所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認の上、大切に保管して下さい。
2. 保証期間中は、保証書の記載内容により、弊社サービス機関が修理いたします。
3. 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、または当社サービスにご相談下さい。保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

安全上のご注意

- 本機は交流 (AC) 電源100V専用です。直流電源や他の異なる電圧の交流電源に直接つないで使用することはできません。なお、電源周波数 (50Hzまたは60Hz) の調整は不要です。
- 電源プラグをコンセントから抜く時は必ずプラグを持って抜いて下さい。無理にコードを引っ張ったりして抜くとコードを傷めてしまいます。
- 水などに濡れた手でプラグを持ってコンセントに抜き差ししないで下さい。感電することがあり、大変危険です。
- ビニール等の被膜が切れたりこすれたりして芯線が露出している電源コード

をそのまま使用すると、感電や火災の原因となります。また、本機内部に水等の液体や可燃物およびピン等の金属類を入れないようにご注意下さい。感電や故障の原因となります。

- 本機外装のカバーを取りはずして内部に手を触れないで下さい。この結果生じた損傷、感電や火災等について、当社はその責任を負いません。

設置上のご注意

常温 (5～35℃)、通風が良い、項丈で電源電圧の変動が少ない場所に設置して下さい。アルコールやシンナー等の溶剤で塗装面をふかないで下さい。塗装がはげることがあります。

ご注意

PMC-40の本体の保証期間は一年ですが、クロスフェーダー等をパーツの耐久力を超えた苛酷な使い方、例えばスクラッチなどでお使いになると、通常パーツの耐久時間として保証されている時間 (1年) 以上を、1カ月の内にお使いになられることがあります。その場合の交換につきましては弊社の判断により実費を請求させて頂きます。また、パーツに無理な力を加えると破損することがありますので、本機の性能に疑問が生じた場合には、お買上げの販売店か弊社までお問い合わせ下さい。